

LE kompatibilitás

		Mbox	Mbox 2	Mbox 2 Pro	MBox 2 Mini	Digi002 Rack	Digi002	Csatlakozó típusa
Egyszerre rögzíthető hangsvóvok		2	4	6	2	18	18	
Egyszerre lejátszható hangsvóvok		2	2	8	2	18	18	
Felbontás (kHz/bit)		48/24	48/24	96/24	96/24	96 kHz / 24 bit	96 kHz / 24 bit	
Analóg bemenet	Mikrofon / Vonal	2	2	2	1	4	4	3 pol.XLR / 6,3 jack
	Vonalszintű	-	-	2	1	4	4	6,3 jack
	P 48V a mic bemeneten	+	+	+	+	+	+	
	Lemzjátszó hangszedő	-	-	2*	-	-	-	RCA
	Insert a bemeneten	2	2	-	-	-	-	6,3 jack
	Alternatív forrás	-	-	-	-	2	2	RCA
Analóg kimenet	Vonalszintű szimmetrikus	2	-	4	-	8	8	6,3 jack
	Vonalszintű aszimmetrikus	-	-	2	-	2"	2"	6,3 jack
	Monitor kimenet	-	2	2	2	2	2	6,3 jack
	Fejhallgató kimenet	1	1	2	1	1	1	6,3 jack
Digitális bemenet	S/PDIF koaxiális	1	1	1	-	1	1	RCA
	S/PDIF optikai	-	-	-	-	1**	1**	Toslink
	ADAT optikai 8 csatorna	-	-	-	-	1**	1**	Toslink
Digitális kimenet	S/PDIF koaxiális	1	1	1	-	1	1	RCA
	S/PDIF optikai	-	-	-	-	1***	1***	Toslink
	ADAT optikai 8 csatorna	-	-	-	-	1***	1***	Toslink
MIDI	Bemenet	-	1	1	-	1	1	5 pol. Tüchel
	Kimenet	-	1	1	-	2	2	5 pol. Tüchel
Lábkapcsoló		-	-	1	-	1	1	6,3 jack
World Clock	Bemenet	-	-	1	-	-	-	BNC
	Kimenet	-	-	1	-	-	-	BNC
Csatlakozás a PC-hez		USB 1.1	USB 1.1	FireWire	USB	FireWire	FireWire	
Táplálás		USB 1.1	USB 1.1	FireWire	USB	Beépített Hálózati tápegység		
Beépített kezelőfelület		-	-	-	-	-	-	
Támogatott kezelőfelület		Command8 Control24	Command8 Control24	Command8 Control24	Command8 Control24	Command8 Control24	Command8 Control24	
Önálló digitális keverőként használható		-	-	-	-	-	+	
Méret (Szél. x Mag. x Mély.) [cm]			22 x 5 x 18	26 x 6 x 23	12 x 4 x 15	48 x 9 x 32	48 x 43 x 15	
Súly [kg]			1,23	1,5	0,51	5,5	6,9	
Rack-be építhető		-	-	-	-	+	-	

* a vonalbemenet átkapcsolható

** illetve *** az optikai kimenet átkapcsolható

" az 1-2 kimenet párhuzamosan